

PMDS200-FT

DC/DC Converter 200 W









Merkmale / Features

- Weitbereichseingang / Wide Input Range
- Transientengeschützt / Transient Protected
- Galvanisch getrennt / Galvanically Separated
- Kurzschlussfest / Short Circuit Protected

Anwendungen / Applications

■ Wandler zur Erzeugung von Bordnetzpannungen für Elektrofahrzeuge Auxiliary Power Supply for E-Mobility Applications



DC-DC Wandler 200 W



DC/DC Converter 200 W

Parameter		Konditionen / Conditions	Werte / Data	
U _{in}	Nenneingangsspannung – 24V _{DC} Eingang Nominal Input Voltage – 24V _{DC} entrance	Batteriespannung / battery voltage	24 / 36 V _{DC}	
		dauerhaft, ohne Toleranzen continuous, without tolerance	16,843,5 V _{DC}	
	max. Eingangsspannung kurzzeitig max Input Voltage short time operation	t≤5 min	14,456 V _{DC}	
U _{in}	Nenneingangsspannung – 60V _{DC} Eingang Nominal Input Voltage – 60V _{DC} entrance	Batteriespannung / battery voltage	48 / 80 V _{DC}	
		dauerhaft, ohne Toleranzen continuous, without tolerance	33,6125 V _{DC}	
I _{in}	Eingangsstrom / Input Current		siehe Tabelle / see table	
I _{in}	Einschaltstromstoß / Inrush Current	$U_{in} = 24 / 36 V_{DC}$ $U_{in} = 48 / 80 V_{DC}$	tbd <20 A²s	
	Leerlaufstromaufnahme No Load Consumption	U _{in} = 24 / 36 V _{DC} U _{in} = 48 / 80 V _{DC}	tbd <45 mA	
f _{sw}	Schaltfrequenz / Switching Frequency		ca. 80 kHz	
η	Wirkungsgrad / Efficiency		siehe Tabelle / see table	
RCa	Remote Control aktiv / active $U_{in} = 48 / 80 V_{DC} (U_{in} = 24 / 36 V_{DC}: tbd)$	RC verbunden mit / connected to +U _{in} RC offen / open Spannungspegel RC / voltage level RC RC = +33,6125 V _{DC} Strom / current RC = ca. 1025 mA	Wandler EIN / converter on Wandler/converter Stand-by	





PMDS200-FT

DC/DC Converter 200 W

Technische Daten Ausgang / Technical Data Output				
Parameter		Konditionen / Conditions	Werte / Data	
ΔU_{out}	Spannungstoleranz / Voltage Accuracy	Abgleichgenauigkeit ab Werk adjusting accuracy factory set	-1 % +2 %	
ΔU_{LF}	Ripple	U _{in} = min	≤1 % p-p	
ΔU_{HF}	Noise	U _{in} = min, BW = 20 MHz	≤2 % p-p	
	Line Regulation	U _{in} = min/max	±1 %	
ΔU_{out}	Load Regulation statisch / static	I _{out} = 0100 % U _{in min}	4 %	
ΔU_{out}	Load Regulation dynamisch / dynamic	I _{out} = 109010 % U _{in min}	±5 % ±10 %	
t _R	Ausregelzeit Lastschwankungen Dynamic Load Regulation Recovery Time	I _{out} = nom ohmsche Last / ohmic load	≤10 ms	
t _s	Anlaufzeit / Starting Time	I _{out} = nom ohmsche Last / ohmic load	<100 ms	
	Rückspeisefestigkeit Back Feeding Protection	bei gleicher Polarität, 2 s with same polarity, 2 s	$U_{\text{out}} = 26 \text{ V}_{\text{DC}} @ U_{\text{out nom}} : 12,5 \text{ V}$ $U_{\text{out}} = 35 \text{ V}_{\text{DC}} @ U_{\text{out nom}} : 24,0 \text{ V}$	
l _{max}	Strombegrenzung / Current Limiting		105115 % I _{nom}	
IIIdx	Leerlaufverhalten / No Load Characteristics		leerlauffest / no ground load	
P _{over}	Kurzschlussfestigkeit / Short Circuit Protection		dauerhaft / Konstantstrom continuous / constant current	
	Ausgangsspannungskennlinie Output Voltage Characteristic		U/I; Konstantspannung, Konstantstrom U/I; constant voltage, constant current	
ε	Temperaturkoeffizient / Temperature Coefficient		0,01 % / K	



DC-DC Wandler 200 W



DC/DC Converter 200 W

Parameter		Konditionen / Conditions	Werte / Data	
U _{isol}	Isolationsfestigkeit / Isolation 1)	prim sec.	1,5 kV _{AC}	
		prim Grundplatte / base plate	1,5 kV _{AC}	
		sec Grundplatte / base plate	1,5 kV _{AC}	
R _{isol}	Isolationswiderstand / Isolation Resistance		>500 MΩ	
T _o	Umgebungstemperatur Ambient Temperature		-35+70 °C	
T _s	Lagertemperatur / Storage Temperature		-40+85 °C	
	MTBF	SN 29 500, T _A = +40 °C	860.000 h	
ΔΤ	Kühlung / Cooling		Wärmeabgabe über Grundplatte / heat dissipation over base plate	
		max. zulässige Temperatur an Grundplatte max. allowed temperature at base plate	70 °C	
	Abmessungen / Dimensions	LxBxH/LxWxH	145 x 115 x 38 mm	
	Gehäusematerial / Case Material		Kunststoff / plastic, UL94-V0	
	Vergussmasse / Potting Material	Polyurethan / polyurethane	UL94V-0	
	Grundplatte / Base Plate		Kunststoff / plastic	
	Schutzklasse / Protection Class		II	
	Schutzart / Protection Type	EN 60 529	IP00 (offene Kabelenden / flying leads) bis zu / up to IP69k (mit entsprechendem Stecker / with corresponding connector)	
	Gewicht / Weight		ca. 850 g	
	Anschlussart / Connecting Typ ²⁾		Kabel / lead 5 x 1,5 mm ²	

¹⁾ Anforderungen der EN 1175-1 / EN 61 010 sind berücksichtigt, siehe Einbauvorschriften: Hochspannungstests zur Isolationsprüfung Requirements of EN 1175-1 / EN 61 010 are considered, See installation instructions: High Voltage Tests for Isolation

 $^{^{\}rm 2)}$ Ein-/Ausgangskabel auf Anfrage / input/output flying leads on request



PMDS200-FT

DC/DC Converter 200 W

Ausgangskonfigurationen / Output Configurations

Тур	Eingang / Input		Ausgang / Output		Wirkungsgrad
Туре	Spannung	Strom	Spannung	Strom	Efficiency
	Voltage	Current	Voltage	Current	
	[V]	[A]	[V]	[A]	[%]
PMDS200 24S12-FT*	24 / 36	tbd	12,5	16	
PMDS200 24S12-FT-RCa*	24 / 36	tbd	12,5	16	
PMDS200 24S24-FT*	24 / 36	tbd	24,0	8,3	
PMDS200 24S24-FT-RCa*	24 / 36	tbd	24,0	8,3	
PMDS200 60S12-FT	48 / 80	5,3 / 3,2	12,5	16	≥81
PMDS200 60S12-FT-RCa	48 / 80	5,3 / 3,2	12,5	16	≥81
PMDS200 60S24-FT*	48 / 80	5,3 / 3,2	24,0	8,3	
PMDS200 60S24-FT-RCa*	48 / 80	5,3 / 3,2	24,0	8,3	

^{*)} auf Anfrage

Optionen / Options

Suffix	Option	
-RCa	Remote Control aktiv / Active	

Einbauvorschriften / Application Hint

Der Wandler ist primärseitig zwingend extern abzusichern: It is mandatory to place an external fuse for the converter in the primary circuit:

Sicherung / Fuse: IMAXX evOTO EV27-M5
PMDS200 24Sxx-FT tbd
PMDS200 60Sxx-FT 20A

DC-DC Wandler 200 W



DC/DC Converter 200 W

Parameter	Norm / Standard	Werte / Data
Elektrische Sicherheit / Electrical Safety	UN ECE R100	
	EN 1175	
	UL 583	nur anwendbare Teile (Materialien und Isolation
		only applicable parts (materials and isolation)
FRANCIs of address of AFRAC to describe Translation	FN 13 005	
EMV Flurförderzeuge / EMC Industrial Trucks	EN 12 895	
Störaussendung / EMI/RFI Emissions	EN 12 895	30-75 MHz; 34 dBμV/m [QP]
		75-400 MHz; 34-45 dBμV/m [QP]
		400-1000 MHz; 45 dBμV/m [QP]
Störfestigkeit / Immunity	EN 12 895	
ESD	EN 61 000-4-2	8 kV Kontaktentladung / contact discharge
		15 kV Luftentladung / air discharge
Elektromagnetische Felder / Electromagnetic Fields	EN 61 000-4-3	27-1000 MHz; 20 V/m
		1000-2000 MHz; 3 V/m
		2000-2700 MHz; 1 V/m
Magnetisches Feld / Magnatic Field	EN 61 000-4-8	0 Hz; 3s; 1000 A/m
		50 Hz; 3s; 30 A/m
EMV Elektromobilität / EMC E-Mobility	UN ECE R10 Rev. 5	
Störaussendung / EMI/RFI Emissions	0.7.202.1.20 1.0.1.0	
EUB Breitband-Bezugsgrenzwerte	UN ECE R10 Rev. 5	30-75 MHz; 62-52 dBμV/m [QP]
ESA broadband limits	Abschnitt / Part 6.5	75-400 MHz; 52-63 dBμV/m [QP]
		400-1000 MHz; 63 dBμV/m [QP]
EUB Schmalband-Bezugsgrenzwerte	UN ECE R10 Rev. 5	30-75 MHz; 52-42 dBμV/m [AV]
ESA narrowband limits	Abschnitt / Part 6.6	75-400 MHz; 42-53 dBμV/m [AV]
		400-1000 MHz; 53 dBμV/m [AV]
Störfestigkeit / Immunity		
Elektromatische Felder / Electromagnetic Fields	UN ECE R10 Rev. 5	20-200 MHz; 60 mA BCI
	Abschnitt / Part 6.8	200-800 MHz; 30 V/m AM
		2000-2700 MHz; 1 V/m PM

Umwelteinflüsse und Umweltprüfung gemäß Environmental Conditions and Environmental Testing acc. to EN 60 068				
Bezeichnung / Title	Konditionen / Conditions	Werte / Data		
Dauerschock / Bump	EN 60 068-2-27			
Belastung / Exposure Levels	Test Eb	10 g		
Dauer / Bump Duration		16 ms		
Anzahl / Number of bumps		1000 Schocks/Achse / shocks/axis		
Schockprüfung / Shock	EN 60 068-2-27			
(halbsinus / half sinusoidal)	Test Ea			
Belastung / Exposure Levels		30 g		
Dauer / Bump Duration		11 ms		
Anzahl / Number of bumps		3 pro Richtung / in each direction		



PMDS200-FT


DC/DC Converter 200 W

Bezeichnung / Title	Konditionen / Conditions	Werte / Data
Schwingen, Vibration	EN 60 068-2-6	literacy Data
sinusförmig / sinusoidal	Test Fc	
Frequenz / Frequency	lest i c	10500 Hz
Amplitude der Beschleunigung		5 g
Dauer / Test duration		3 h / Achse / axis
Achsen / Axis		3
Feuchte Wärme, zyklisch	EN 60 068-2-30	
Damp Heat, cyclic	Test Db	
Lufttemperatur / Air temperature	lest bb	 55 °C
Anzahl der Zyklen / Number of cycles		2
		Db Variante 1
Prüfzyklus / Test of cycle		DD Variante 1
Beständigkeit gegen Salznebel	EN 60 068-2-11	
Salt Mist	Test Ka	25.00
Lufttemperatur / Air temperature		35 °C
Dauer / Duration		96 h
Salzgehalt / Concentration		5%
Trockene Wärme / Dry Heat	EN 60 068-2-2	
Prüfbedingung / Test conditions	Test TP	+50 °C
Dauer / Duration		24 h
Prüfling / Test piece		Nennbetrieb / Rating
Temperaturwechselprüfung	EN 60 068-2-14	
Change of temperature	Test Na	
Prüfbedingung / Test conditions T _A		0 °C
Dauer / Duration		60 min
Prüfbedingung / Test conditions T _B		70 °C
Dauer / Duration		60 min
Änderung der Temperatur $T_A \rightarrow T_B$		≤10 s
Change of temperature		
Zyklen / Cycles		20
Prüfling / Test piece		Nennbetrieb / Rating
Lagertemperatur / Storage temperature	EN 60 068-2-1	
Prüfbedingung / Test conditions	Test TP	+70 °C @98 % rel. Luftfeuchtigkeit
		@98 % rel. humidity
Dauer / Duration		60 min
Prüfbedingung / Test conditions		-30 °C @15 % rel. Luftfeuchtigkeit
		@15 % rel. humidity
Dauer / Duration		60 min
Änderung der Temperatur		5 °C / min
Change of temperature		
Zyklen / Cycles		15
Prüfling / Test piece		kein Betrieb / non operational



DC/DC Converter 200 W

Abmessungen / Dimensions



Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change





PMDS200-FT

DC/DC Converter 200 W

Einbauvorschriften

Warnhinweis / Gefahr durch elektrischen Schlag

Beim Betrieb des Gleichspannungswandlers stehen zwangsläufig bestimmte Teile innerhalb des Gerätes unter gefährlicher Spannung. Vor Arbeiten am Gleichspannungswandler ist das Gerät spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Das Berühren spannungsführender Teile durch Nichtbeachtung dieser Maßnahmen kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Betriebshinweise und Montage

Der Anschluss der Stromversorgung hat unter Berücksichtigung der jeweils gültigen landesspezifischen Normen und Vorschriften durch entsprechend qualifiziertes Personal zu erfolgen.

Der Gleichspannungswandler ist ein Einbaugerät, der Betrieb darf nur in einer schützenden Umhüllung, welche Anforderungen an Berührungs- und Brandschutz sicherstellt, erfolgen. Der Gleichspannungswandler ist mit den vorgeschriebenen Steckverbinder primär- und sekundärseitig anzuschließen. Der Gleichspannungswandler ist mit 4 Schrauben M5 zu montieren. Das Gerät muss sich über eine geeignete Einrichtung außerhalb der Stromversorgung spannungsfrei schalten lassen. Der Gleichspannungswandler ist wartungsfrei und enthält keine durch den Anwender zu wechselnden Teile. Die Einhaltung der Leistungsdaten und vorge-schriebenen Umgebungstemperaturen sind durch den Anwender sicherzustellen.

Verbrennungsgefahr!

Abhängig von der Umgebungstemperatur und Belastung des Gerätes kann die Gehäusetemperatur, auch bei ausgeschaltetem Gerät, hohe Werte annehmen!

Absicherung

Der Gleichspannungswandler hat eine interne Geräteschutzsicherung. Diese ist nicht zugänglich und nicht wechselbar. Die vorgeschriebene Sicherung ist zwingend für Geräte- und Leitungsschutz zu installieren. Es sind nur für Gleichstrom bemessene Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter einzusetzen.

<u>Kühlung</u>

Die Wandler sind zur Kontaktkühlung auf einer wärmeableitenden Fläche zu montieren. Dabei ist die angegebene Referenzpunkttemperatur an der Grundplatte nicht zu überschreiten bzw. der angegebene notwendige thermische Widerstand der wärmeab-leitenden Fläche zu berücksichtigen; siehe Datenblattangaben Kühlung.

EMV

Der Gleichspannungswandler ist über den Funktionserde Anschluss in das EMV Konzept des Gesamtsystems einzubinden. Zum Anschluss der Funktionserde kann der ausgewiesene Befestigungspunkt verwendet werden.

Hochspannungstests zur Isolationsprüfung

MTM Power liefert vollständig geprüfte Komponenten. Am Ende des Fertigungsprozesses jedes Netzteils wird ein Hochspannungstest mit der dokumentierten Isolationsprüfspannung durchgeführt (factory test). Eine Wiederholung dieses Tests ist nicht oder nur mit verringerten Prüfanforderungen zulässig. MTM Power haftet nicht für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Regeln entstehen. Weitere Informationen: support@mtm-power.com

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change



DC-DC Wandler 200 W



DC/DC Converter 200 W

Installation Instructions

Caution: Danger of Electric Shock

When operating the DC/DC converter, certain components of the device are dangerously energised. Therefore, it is mandatory to deenergise the converter and protect it against switch-on before working with the converter. If these procedures are disregarded, touching the electrical parts could result in death or serious injury.

Operating Hints and Installation

The installation of the power supply has to be executed by qualified personnel only and under consideration of the latest country-specific standards and regulations.

The DC/DC converter is a built-in device and thus shall only be operated in a protecting cover which ensures the requirements as regards touch protection and fire safety. The converter's input and output have to be connected via the prescribed connectors. The DC/DC converter has to be mounted with 4 M5 screws. The device has to be switched-off via a suitable means outside of the power supply. The DC/DC converter is maintenance-free and does not contain components which can be changed by the user. The user has to respect the technical data and prescribed ambient temperatures.

Caution: Burn Hazard!

Depending on the ambient temperature and load condition of the converter, the case temperature can be very high, even after being set to switch-off mode!

Fuse Protection

The converter is equipped with an internal device protection fuse which is neither accessible nor exchangeable. The fuse specified is mandatory for device and line safety. Only fuses or circuit breakers respectively rated for DC current are allowed.

Cooling

The converter has to be mounted on a heat-dissipating surface. The mentioned temperature at the reference point on the base plate shall not be exceeded and the mentioned necessary thermic resistance of the heat-dissipating surface has to be considered resp.; see data sheet.

High Voltage Tests for Isolation

MTM Power provides fully tested components. Among these, a high-voltage test is performed with the documented isolation test voltage (factory test) for each power supply unit at the end of the manufacturing process. A re-performance of this test is not permitted but with reduced test values. MTM Power is not liable for damage caused by disregarding these rules.

More information: support@mtm-power.com